

A CONDENSATEURS

Station de démarrage à condensateurs 12 V- 1600 A



Réf. :516800

LACM'BOOST 4000-KAP

Puissance
démarrage
1600 A

3
ans
GARANTIE

- **Booster 12 V à Super-condensateurs**
- **1600 A en démarrage (4000 A max)**
- **Fonctionne sans batterie -**
Pas besoin de recharge régulière
Idéal pour les dépannages extérieurs
- **Garantie 3 ans**



Guide de sélection

— en mode charge

— selon l'état de la batterie du véhicule

	0 Ah	10 Ah	20 Ah	60 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	260 Ah	360 Ah
LACM'BOOST 4000 - KAP									



Booster à Super-condensateurs
D'une capacité de **500 Farad / 12 V (6 x 3000 F)**
1600 A utiles en démarrage - 4000 A en pointe
Fonctionne sans batterie (technologie «Batteryless»)
Pas besoin de recharge régulière.
Visualisation de l'état de charge du booster grâce à **5 voyants témoin et un bouton Test**
3 façons simples et rapides de **recharger les condensateurs** :
sans surveillance grâce au chargeur dédié (**moins de 30 minutes**) ; directement par les pinces sur une batterie bien chargée (**2-3 minutes**) ou sur un véhicule en fonctionnement (**10-30 secondes**)



Équipé de pinces robustes et de câbles 25 mm²
100% cuivre (1,75 m)
Protection par un fusible installé dans la pince rouge
Interrupteur ON/OFF pour une installation des pinces dans le véhicule en toute sécurité



Avertisseur sonore associé à un voyant en cas d'erreur de connexion.
Insensibles aux températures extrêmes.
Longue durée de vie
Utilisation jusqu'à **1 000 000 cycles** de charge/décharge
Ne nécessite aucun entretien
Compact - Léger

Préconisé pour ...



Réf	Démarrage HCA / 5 sec - 12 V (A)	Pointe en C/C** - 12 V (A)	Tension véhicule (V)	Chargeur (A)	Longueur Câble (mm ²)	Diamètre câble (mm ²)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
516800	1600	4000	12	2	1,8	25	31 x 22 x 39	10,1