

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT

Booster portable 12/24V



DESCRIPTIF

Descriptif :

Protection contre les inversions de polarité.
Indicateur de charge.
Prise allume cigare 12V.
Carter ABS anti-chocs ABS.
Pincès entièrement isolées.
Câble cuivre multibrins ultra souple.
Chargeur automatique 230V.
2 Batteries Top qualité.

Les plus :

→ Câble extra long : 1m65

Réf.	Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Modèle	Type	Dimensions
04524	2340A-1170A	6200A-3100A	Power max 14000	à batterie	300x200x450mm
Longueur du câble	Capacité batterie	Poids	Tension	Tension de démarrage	
1,65m	2x23Ah	17,5kg	230V (commutateur en position 12V)	12-24V	

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : 

INFOS :

Impératif : Lors du chargement du booster 12/24V, mettre le commutateur sur la position 12V (sinon le fusible présent dans la prise allume cigarette grille 3, 15A-6, 3x32mm et le booster ne chargera pas).